

Клонируемые брелки-передатчики MIO TD2, MIO TD4

Инструкция по эксплуатации.



Клонируемые брелки-передатчики TD2 и TD4 запрограммированы на заводе DEA System S.p.A. (Италия) с 12-бит фиксированным кодом случайным образом между 4096 возможных комбинаций.

Клонирование можно производить, выполнив следующие действия:



- Одновременно нажмите верхнюю и любую из тех кнопок, которую хотите использовать. Держите их нажатыми, пока индикатор не включится.
- Оставьте нажатым только ту кнопку, которую хотите использовать — индикатор мигает.
- Разместите «мастер-брелок» как показано на рисунке и нажмите на нем нужную кнопку — индикатор на клонируемом брелке включится постоянно. Момент программирования завершен. При необходимости, повторить процедуру для других клавиш.

Приемник запоминания.

Клонируемые брелки-передатчики TD2 и TD4 можно использовать вместе с приемником: 251, 252, 251/2, 262, 261/2, и все блоки управления DEA со встроенным приемником. Обратитесь к их инструкции для запоминания первого, а затем приступите к дублированию последующих.

ВНИМАНИЕ: Используйте только такой элемент питания: Тип: 23AE 12V